



XTD15 / XTD15/A

Systemkonfiguration

XTD15 **2-Wege-System**

XTD15/A **2-Wege-System aktiv**

Belastbarkeit RMS **750 W**

Frequenzgang **(-3 dB) 50÷19k Hz**

Peak SPL (@1 m) **134 dB**

Nennimpedanz **8 Ohm**

Lautsprecher **LF 1x15" neodymium**

HF 1x1.4"

Eingänge **2xNL4FC Speakon**

Cabinet **Birke**

Maße (WxHxD) **451x685x510 mm**

Netto-Gewicht

XTD15 **36 kg**

XTD15/A **37.5 kg**

Verstärker Daten (XTD15/A)

Input **max +10 dBu- XLR in/out**

DSP Prozess **24 bit/96kHz (4 presets)**

Anschlussleistung(LF) **800 WRMS @8Ohm-class D**

Anschlussleistung(HF) **800 WRMS @8Ohm-class D**

Stromversorgung **Schaltnetzteil**

THD **<0.05% @1 kHz -3 dB output**

AC Anschluss **Neutrik PowerCon**



XTD1015 / XTD1015/A

Systemkonfiguration

XTD1015 **3-Wege-System**

XTD1015/A **3-Wege-System aktiv**

Belastbarkeit RMS **1400 W**

Frequenzgang **(-3 dB) 35÷17k Hz**

Peak SPL (@1 m) **138 dB**

Nennimpedanz **8 Ohm**

Lautsprecher **LF 1x15" neodymium**

MF 1x10" neodymium

HF 1x1.4"

Eingänge **2xNL4FC Speakon**

Cabinet **Birke**

Maße (WxHxD) **451x1050x510 mm**

Netto-Gewicht

XTD1015 **49 kg**

XTD1015/A **50.5 kg**

Verstärker Daten (XTD1015/A)

Input **max +10 dBu- XLR in/out**

DSP Prozess **24 bit/96kHz (4 presets)**

Anschlussleistung(LF) **800 WRMS @8Ohm-class D**

Anschlussleistung(MF+HF) **800 WRMS @8Ohm-class D**

Stromversorgung **Schaltnetzteil**

THD **<0.05% @1 kHz -3 dB output**

AC Anschluss **Neutrik PowerCon**