



XTMLA

Systemkonfiguration	wahlweise 2-Wege oder 3-Wege
Belastbarkeit RMS	500 W
Frequenzgang	(-3 dB) 75÷18.5k Hz
Peak SPL (@1 m)	133 dB
Nennimpedanz	16 Ohm
Lautsprecher	LF 1x8" neodymium MF 1x6" neodymium HF 2x1"
Eingänge	2xNL8FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	640x320x410 mm
Netto-Gewicht	29 kg



XTMLA/A

Systemkonfiguration	3-Wege aktiv
Belastbarkeit RMS	500 W
Frequenzgang	(-3 dB) 75÷18.5k Hz
Peak SPL (@1 m)	133 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 1x8" neodymium MF 1x6" neodymium HF 2x1"
Eingänge	2xNL8FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	640x320x410 mm
Netto-Gewicht	31 kg

Verstärker Daten

Input	max +10 dBu- XLR in/out
DSP Prozess	24 bit/96kHz (2 presets)
PC Netzwerk	XT-NET (RJ45-UTP Cat.5)
Anschlussleistung(LF)	800 WRMS @80hm-class D
Anschlussleistung(MF+HF)	800 WRMS @80hm-class D
Stromversorgung	Schaltnetzteil
THD	<0.05% @1 kHz -3 dB output
AC Anschluss	Neutrik PowerCon



XTMLAS

Systemkonfiguration	System-Bass (arrayable)
Belastbarkeit RMS	2000 W
Frequenzgang	(-3 dB) 45÷150 Hz
Peak SPL (@1 m)	133 dB
Nennimpedanz	4 Ohm
Lautsprecher	LF 2x15" neodymium
Eingänge	2xNL8FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	640x450x800 mm
Netto-Gewicht	59.5 kg